



Leitor Digital

Gerar código de pareamento da base



Criar código de barras de emparelhamento Bluetooth

Problema / pergunta

Como criar um código de barras de emparelhamento Bluetooth

Resolução / resposta

Este artigo fornece uma maneira de gerar um código de barras do emparelhamento Bluetooth caso o código de barras do emparelhamento físico, localizado atrás da base, seja danificado ou esteja ausente.



R. Para criar um código de barras de emparelhamento, primeiro localize o endereço MAC do rádio Bluetooth do dispositivo (BD_ADDR), localizado na parte inferior do berço. (No Exemplo abaixo: 94FB291E0F84)



Em seguida, criamos um código de barras de emparelhamento usando 123Scan.

Este utilitário está disponível no Portal de Suporte do fabricante. Link abaixo.

- Zebra_123Scan_ (32 bits) v5.01.0002.exe 123Scan para Windows 32 bits
- Zebra_123Scan_ (64bit) v5.01.0002.exe 123Scan for Windows 64bit
- 1. Inicie o 123Scan
- 2. No canto superior direito, clique em 'Barcodes'

3. Selecione 'Bluetooth Barcodes' e selecione 'Bluetooth Cradle Pairing Barcode'

1.	123Scan									
`	Start Data view Discovered	ed Scanners 🛞						L	Print barcode from configuration file Restore scanner parameters (Set Factory Defaults & Restor	✓ Help ▼ ore Defaults)
	🖏 Actions 🔻 🌋 Load configuration 🎄 Update firmware 🛝 Print / Export 👻 Refresh 🛛 🛄 How to vid							Bluetooth cradle pairing bar code	Enable 123Scan/Scanner communication over USB Bluetooth bar codes	
	2 Scanners found on local USB host. Select all similar Deselect all				6	Mass Upgrade Mode	What is this?	Serial port profile (master) pairing bar code Serial port profile (slave) host bar code HID profile (slave) host bar code	My scanner is not s	hown
	Model	Serial Number	Config. name	Firmware	Mfg. Date	Status				
	- CR2278-PC10004WW	17264523400216	Factory Default	CAADNS00-001-R04	22-set-2017	Available				_
	S2278-SR00006ZZWW	17254523401026	Factory Default	CAADFS00-002-R04	11-set-2017	Available				
										×.
Hide offline scanner list oscanners) offline Scanner list										
	Model	Serial Number	Config. name	Firmware	Mfg. Date	Last online				
										<u></u>
										ت

4. Na parte superior, no 'Pairing value', digite o endereço MAC do rádio Bluetooth (deve estar em maiúsculas).

Neste exemplo o endereço é: 94FB291E0FB4

5. Clique no botão 'Generate barcode' para criar o código de barras de emparelhamento.

